

Przebieg, ilość żył i długość kabla na odcinku sterownik maszt lub wysięgnik:

ST-S1-S2-S3-S4-S5-S6-M1 = YSIYŻo 18x1,5mm² - 75 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-S6-M2 = YSIYŻo 5x1,5mm² - 72 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-B1 = YSIYŻo 10x1,5mm² - 61 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-S7-S8-M3 = YSIYŻo 10x1,5mm² - 87 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-S7-S8-M4 = YSIYŻo 14x1,5mm² - 91 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-S7-S8-S9-M5 = YSIYŻo 5x1,5mm² - 102 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-S7-S8-S9-M6 = YSIYŻo 10x1,5mm² - 97 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-S11-S10-B2 = YSIYŻo 14x1,5mm² - 86 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-S11-S10-M7 = YSIYŻo 18x1,5mm² - 45 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-S11-M8 = YSIYŻo 14x1,5mm² - 75 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-S11-M9 = YSIYŻo 10x1,5mm² - 69 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-M10 = YSIYŻo 5x1,5mm² - 65 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-B2 = YSIYŻo 10x1,5mm² - 59 mb
ST-S1-S16-S14-S13-M11 = YSIYŻo 5x1,5mm² - 41 mb
ST-S1-S16-S14-S13-M12 = YSIYŻo 18x1,5mm² - 45 mb
ST-S1-S16-S14-S13-M13 = YSIYŻo 14x1,5mm² - 36 mb
ST-S1-S16-S14-B3 = YSIYŻo 10x1,5mm² - 29 mb
ST-S1-S16-M15 = YSIYŻo 10x1,5mm² - 32 mb
ST-S1-S16-K1 = YSIYŻo 5x1,5mm² - 26 mb
ST-S1-S2-B4 = YSIYŻo 10x1,5mm² - 28 mb
ST-S1-S2-M16 = YSIYŻo 5x1,5mm² - 25 mb
ST-S1-S2-K2 = YSIYŻo 18x1,5mm² - 29 mb
ST-S1-S2-S3-M17 = YSIYŻo 14x1,5mm² - 45 mb
ST-S1-S2-S3-M18 = YSIYŻo 10x1,5mm² - 40 mb
ST-S1-S2-S3-S4-M19 = YSIYŻo 10x1,5mm² - 53 mb
ST-S1-S2-S3-S4-M20 = YSIYŻo 5x1,5mm² - 56 mb

Przebieg, ilość żył i długość kabla na odcinku sterownik - wysięgnik - kamera.

ST-S1-S2-S3-S4-S5-B1 = YKY 3x1,5mm² - 61 mb
B1-kam. 1 = OWY 3x1,5mm² - 17 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-B1-kam. 1 = XzWDXpek 75-1,05/5.0. - 78 mb
B1-kam. 5 = OWY 3x1,5mm² - 10 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-B1-kam. 5 = XzWDXpek 75-1,05/5.0. - 71 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-S11-S10-B2 = YKY 3x1,5mm² - 81 mb
B2-kam. 2 = OWY 3x1,5mm² - 15 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-S11-S10-B2-kam. 2 = XzWDXpek 75-1,05/5.0. - 96 mb
ST-S1-S16-S14-B3 = YKY 3x1,5mm² - 32 mb
B3-kam. 3 = OWY 3x1,5mm² - 17 mb
ST-S1-S16-S14-B3-kam. 3 = XzWDXpek 75-1,05/5.0. - 49 mb
ST-S1-S2-B4 = YKY 3x1,5mm² - 28mb
B4-kam. 4 = OWY 3x1,5mm² - 17 mb
ST-S1-S2-B4-kam. 4 = XzWDXpek 75-1,05/5.0. - 45 mb

PLAN ROZMIESZCZENIA KANALIZACJI DO KABLI
SYGNALIZACYJNYCH - SKRZYŻOWANIE UL. LEGIONÓW -
POZNAŃSKIEJ W ŁOMŻY

Uwagi:
- Wskaz całej trasy kanalizacji należy dobrać Peżn 25x4 bezsze między wysięgniki i sterownik

LEGENDA

Runa HDPE 110x63

Runa HDPE 110x42

Runa osłonowa z PE do kabli dwusieczna grędką 62/50

Stacja kablowa SK-1 projektowana

Maszty projektowany ze skrzyżniami na górnym długości 4,5m lub 2m

Stacja istniejąca

Kolumna otwieraniowo-organizacyjna projektowana

Pole detekcji

Kamera detekcji

Istniejąca runa do wymiany na HDPE 110x63

Istniejąca runa do wymiany na HDPE 110x42

Istniejąca runa do wymiany na osłonową z PE do kabli dwusieczna grędką 62/50

Istniejąca stacja do wymiany na stację kablową SK1

Brana istniejąca do wymiany

DREJPRO		DREJPRO Tomasz Drejer ul. Parkowa 6, 10-400 Suwałki	
INWESTOR:	Miejsko Łomża	OBJEKT:	Przebudowa ul. Legionów od skrzyżowania z ul. Piuskięgo do skrzyżowania z ul. Poznańską w Łomży wraz z modernizacją sygnalizacji - skrzyżowania Legionów - Piuskięgo, Legionów - Przebudowa Legionów - Poznańska
Projektant:	mgr inż. Stefan Bolewski	Data:	06.2008
Projektant:	mgr inż. Tomasz Drejer	Podpis:	SKALA: 1:500
PLAN SYTUACYJNY		2	