

Przebieg, ilość żył i długość kabla na odcinku sterownik maszt lub wysięgnik:

ST-S1-S2-S3-S4-S5-S6-M1 = YSIYżo 18x1,5mm² - 75 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-S6-M2 = YSIYżo 5x1,5mm² - 72 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-B1 = YSIYżo 10x1,5mm² - 61 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-S7-S8-M3 = YSIYżo 10x1,5mm² - 87 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-S7-S8-M4 = YSIYżo 14x1,5mm² - 91 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-S7-S8-S9-M5 = YSIYżo 5x1,5mm² - 102 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-S7-S8-S9-M6 = YSIYżo 10x1,5mm² - 97 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-S11-S10-B2 = YSIYżo 14x1,5mm² - 81 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-S11-S10-M7 = YSIYżo 18x1,5mm² - 86 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-S11-M8 = YSIYżo 14x1,5mm² - 75 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-S11-M9 = YSIYżo 10x1,5mm² - 69 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-M10 = YSIYżo 5x1,5mm² - 65 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-B2 = YSIYżo 10x1,5mm² - 59 mb
ST-S1-S16-S14-S13-M11 = YSIYżo 5x1,5mm² - 41 mb
ST-S1-S16-S14-S13-M12 = YSIYżo 18x1,5mm² - 45 mb
ST-S1-S16-S14-S15-M13 = YSIYżo 14x1,5mm² - 36 mb
ST-S1-S16-S14-M14 = YSIYżo 10x1,5mm² - 29 mb
ST-S1-S16-S14-B3 = YSIYżo 10x1,5mm² - 32 mb
ST-S1-S16-M15 = YSIYżo 10x1,5mm² - 20 mb
ST-S1-S16-K1 = YSIYżo 5x1,5mm² - 26 mb
ST-S1-S2-B4 = YSIYżo 10x1,5mm² - 28 mb
ST-S1-S2-M16 = YSIYżo 5x1,5mm² - 25 mb
ST-S1-S2-K2 = YSIYżo 18x1,5mm² - 29 mb
ST-S1-S2-S3-M17 = YSIYżo 14x1,5mm² - 45 mb
ST-S1-S2-S3-M18 = YSIYżo 10x1,5mm² - 40 mb
ST-S1-S2-S3-S4-M19 = YSIYżo 10x1,5mm² - 53 mb
ST-S1-S2-S3-S4-M20 = YSIYżo 5x1,5mm² - 56 mb

PLAN ROZMIESZCZENIA KANALIZACJI DO KABLI
SYGNALIZACYJNYCH - SKRZYŻOWANIE UL. LEGIONÓW -
POZNAŃSKIEJ W ŁOMŻY

Uwagi:
- Wzdłuż całej trasy kanalizacji ułożyć bednarkę FeZn 25x4 łącząc maszty wysięgniki i stownik

- LEGENDA**
- Rura HDPE 110/6,3
 - Rura HDPE 110/4,2
 - Rura osłonowa z PE do kabli dwuścienna giętką 62/50
 - Studnia kablowa SK-1 projektowana
 - Maszt projektowany ze skrzynką na głowicę długości 4,5m lub 2m
 - Brama istniejąca
 - Kolumna oświetleniowo-sygnalizacyjna projektowana
 - Pole detekcji
 - Kamera detekcji
 - Istniejąca rura do wymiany na HDPE 110/6,3
 - Istniejąca rura do wymiany na HDPE 110/4,2
 - Istniejąca rura do wymiany na osłonową z PE do kabli dwuścienna giętką 62/50
 - Istniejąca studnia do wymiany na studnię kablową SK1
 - Brama istniejąca do wymiany

Lokalizacja uszkodzonego
słupa sygnalizacji świetlnej

Lokalizacja sterownika sygnalizacji

Przebieg, ilość żył i długość kabla na odcinku sterownik - wysięgnik - kamera.

ST-S1-S2-S3-S4-S5-B1 = YKY 3x1,5mm² - 61 mb
B1-kam. 1 = OWY 3x1,5mm² - 17 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-B1-kam. 1 = XzWDXpek 75-1,05/5.0. - 78 mb
B1-kam. 5 = OWY 3x1,5mm² - 10 mb
ST-S1-S2-S3-S4-S5-B1-kam. 5 = XzWDXpek 75-1,05/5.0. - 71 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-S11-S10-B2 = YKY 3x1,5mm² - 81 mb
B2-kam. 2 = OWY 3x1,5mm² - 15 mb
ST-S1-S16-S14-S13-S12-S11-S10-B2-kam. 2 = XzWDXpek 75-1,05/5.0. - 96 mb
ST-S1-S16-S14-B3 = YKY 3x1,5mm² - 32 mb
B3-kam. 3 = OWY 3x1,5mm² - 17 mb
ST-S1-S16-S14-B3-kam. 3 = XzWDXpek 75-1,05/5.0. - 49 mb
ST-S1-S2-B4 = YKY 3x1,5mm² - 28 mb
B4-kam. 4 = OWY 3x1,5mm² - 17 mb
ST-S1-S2-B4-kam. 4 = XzWDXpek 75-1,05/5.0. - 45 mb

DREJPRO		DREJPRO Tomasz Drejer ul. Parkowa 6; 16-400 Suwałki			
INWESTOR: Miasto Łomża		OBIEKT: Przebudowa Al. Legionów od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską w Łomży wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej - skrzyżowania Legionów - Piłsudskiego, Legionów - Przykoszarowa i Legionów - Poznańska		STADIUM: Projekt wykonawczy sygnalizacji świetlnej	
Projektant:	mgr inż. Stefan Bolewski	Data:	06.2008	Podpis:	Nazwa rysunku:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Drejer				
SKALA: 1:500		2			